

TWÓJ MULTIMEDIALNY DOM



Dziękujemy za wybranie Huawei E3276, jedynego modemu **do 150 Mb/s!**



INSTRUKCJA ZMIANY OPROGRAMOWANIA

W MODEMIE E3276

Z wersji 2 do 1

Wer. 0.1 Luty 2014

1. Przygotowanie modemu

Modem musi być zainstalowany na komputerze, na którym będziemy zmieniać oprogramowanie modemu E3276. Upewnij się jaką masz zainstalowaną wersję oprogramowania poprzez zainstalowanego connection managera.



Kliknij na przycisk Ustawienia, następnie na Diagnostyka.



Jeżeli Twoja wersja oprogramowania układowego to 21.260.05.00.618 (Wersja 2), możesz przejść do procesu instalacji oprogramowania układowego 21.192.03.00.618 (Wersja 1).

2. Zmiana oprogramowania układu modemu

Pobierz ze strony <u>http://www.cyfrowypolsat.pl/oferta/internet/modemy-modem-huawei-e3276.cp</u> dział **Do pobrania** plik z **wersją 1**. Rozpakuj plik, w folderze powinny być widoczne 2 pliki.

	Firmware_Update_21.192.03.00.618	2014-02-07 12:54	Aplikacja	58 075 KB
1	UTPS21.005.11.27.618_MAC21.005.11.26.6	2014-02-07 12:55	Aplikacja	72 875 KB

Przed uruchomieniem pliku instalacji oprogramowania upewnij się, że:

• Wyłączona jest aplikacja connection manager, wyłączenie odbywa się poprzez naciśnięcie krzyżyka znajdującego się w jej prawym górnym rogu.



• Modem jest podłączony oraz zainstalowanym na komputerze

Klikamy na plik **Firmware_Update_21.192.03.00.618**, może być wymagana zgoda na włączenie aplikacji z zależności od ustawionych zabezpieczeń w systemie.

Kreator aktualizacji - Firmware 🛛 – 🗆 🗡
Zapraszamy do Kreatora aktualizacji.
Kreator zaktualizuje urządzenie do wersji. 21.192.03.00.618 Kliknij przycisk Start, aby zaktualizować
Rozpocznij Anuluj

Klikamy przycisk Rozpocznij

*	Kreator aktualizacji - Firmware 🛛 – 🗆 🗙
	Aktualizowanie
Î	Gotowy do pobrania programów.
3	Zwróć uwagę na następujące kwestie podczas aktualizacji: 1. Upewnij się, że komputer PC ma wystarczający zapas energii. 2. Nie wyjmuj karty danych. 3. Nie uruchamiaj innych programów. 4. Nie wyłączaj, wylogowuj się ani nie uruchamiaj ponownie komputera PC
	Dalej Anuluj

Instalator automatycznie przeprowadzi proces instalacji nowego oprogramowania. Podczas 4 etapów aktualizacji nie wolno wyłączać komputera, aplikacji aktualizacyjnej oraz odłączać modemu.

4	Kreator aktualizacji - Firmware 🛛 🗕 🗆 🗡
	Zakończ
Ī	Aktualizacja zakończona pomyślnie.
4	Bieżąca wersja oprog 21.192.03.00.618
	Zakończ

Prawidłowo przeprowadzony etap aktualizacji sygnalizowany jest komunikatem **Aktualizacja zakończona pomyślnie**. Należy kliknąć przycisk **Zakończ**.

Zalecana jest również zmiana oprogramowania modemu.

3. Zmiana oprogramowania modemu



Klikamy na plik **UTPS21.005.11.27.618_MAC21.005.11.26.618**, może być wymagana zgoda na włączenie aplikacji z zależności od ustawionych zabezpieczeń w systemie.

4	Kreator aktualizacji - Panel kontrolny – 🗆 🛛
	Zapraszamy do Kreatora aktualizacji.
	Kreator zaktualizuje urządzenie do wersji. UTPS21.005.11.27.618_MAC21.005.11.26.618 Kliknij przycisk Start, aby zaktualizować
	Rozpocznij Anuluj

Klikamy przycisk Rozpocznij

4	Kreator aktualizacji - Panel kontrolny 🛛 – 🗆 🗡
	Aktualizowanie
ſ	Gotowy do pobrania programów.
3	Zwróć uwagę na następujące kwestie podczas aktualizacji: 1. Upewnij się, że komputer PC ma wystarczający zapas energii. 2. Nie wyjmuj karty danych. 3. Nie uruchamiaj innych programów. 4. Nie wyłączaj, wylogowuj się ani nie uruchamiaj ponownie komputera PC
	Dalej Anuluj

Instalator automatycznie przeprowadzi proces instalacji nowego oprogramowania. Podczas 4 etapów aktualizacji nie wolno wyłączać komputera, aplikacji aktualizacyjnej oraz odłączać modemu.

•	Kreator aktualizacji - Panel kontrolny – 🗆 🛛
	Zakończ
ļ	Aktualizacja zakończona pomyślnie.
T.	Bieżąca wersja panel UTPS21.005.11.27.618_MAC21.005.11.26.618
4	۲
	Zakończ

Prawidłowo przeprowadzony etap aktualizacji sygnalizowany jest komunikatem **Aktualizacja zakończona pomyślnie**. Należy kliknąć przycisk **Zakończ**.

Uwaga !

Po zmianie oprogramowania wymagana jest ponowna instalacja modemu.

Przejdź do Panelu **Sterowania/ Programy/ Odinstaluj pogram** i z listy zainstalowanych programów wybierz pozycję **Cyfrowy Polsat E3276**.

Programy i funkcje					×
🛞 🎯 👻 🕆 🔯 🕨 Panel s	terowania → Programy → Programy i funkcje	~ Č	Przeszukaj: Progr	ramy i funkcje	,p
Strona główna Panelu sterowania Wyświetl zainstalowane aktualizacje	Odinstaluj lub zmień program Aby odinstalować program, zaznacz go na l	iście, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj, Z	mień lub Napraw		
Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows	Organizuj 🔻 Odinstaluj/Zmień				0
	Nazwa	Wydawca	Zainstalow	Rozmiar	w
	Cyfrowy Polsat E3131	Huawei Technologies Co.,Ltd	2014-01-24		23
	Cyfrowy Polsat E3276	Huawei Technologies Co.,Ltd	2014-02-07		23
	Cyfrowy Polsat MF821	ZTE Corporation	2014-01-27		PC ,
	<				>
	Huawei Technologies Co.,Ltd	Wersja produktu: 23.009.11.02.618 ącze do Pomocy: http://mobile.huawei.com			

Kliknij Odinstaluj/Zmień

Deinstalator programu Cyfrowy Polsat E3276				
	Witamy w kreatorze deinstalacji Cyfrowy Polsat E3276			
	Kreator poprowadzi Cię przez proces deinstalacji Cyfrowy Polsat E3276.			
	Przed rozpoczęciem deinstalacji programu, upewnij się, czy Cyfrowy Polsat E3276 NIE jest właśnie uruchomiony.			
	Kliknij Dalej, aby kontynuować.			
	Dalej > Anuluj			

Pojawi się okno Deinstalatora modemu E3276. Kliknij przycisk Dalej

🞯 Deinstala	ator programu Cyfrowy Polsat E3276 -				
Odinstaluj Cyfrowy Usuń Cyfrowy Polsa	Odinstaluj Cyfrowy Polsat E3276 Usuń Cyfrowy Polsat E3276 z twojego komputera.				
Ten kreator odinstaluje Cyfrowy Polsat E3276 z twojego komputera. Kliknij Odinstaluj, aby rozpocząć deinstalację.					
Deinstalacja z:	C:\Program Files (x86)\Cyfrowy Polsat E3276\				
	< Wstecz Odinstaluj	Anuluj			

W następnym etapie klikamy na przycisk Odinstaluj



Jeżeli odinstalowanie zakończy się sukcesem klikamy przycisk Zakończ

Uwaga!

Po deinstalacji modemu należy ponownie go zainstalować. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi dołączonej do modemu. Przed instalacją wyjmij modem z portu USB swojego komputera i podłącz go ponownie.

